

Ugradni aparat EVESYS

Nazivna struja
16, 25 A

Kategorija upotrebe
AC-22A, AC-11

Upotreba:

- U stambenim instalacijama:
 - uklapanje i isklapanje manjih opterećenja (rasvjeta, utičnice, zvonce): sklopke
 - uklapanje i isklapanje većih opterećenja pomoću kontaktora, releja, impulsnih releja: sklopke, tasteri
 - upravljački uređaji (ručni-automatski sklop): grupne sklopke
 - prikazivanje stanja u instalacijama (npr. pogon peći, prisutnost napona, pregaranje osigurača): signalno svjetlo, sklopka s kontrolnim svjetlom, taster s kontrolnim svjetlom
 - preklapanje mjernih strujnih krugova (npr. mjerenje napona, frekvencije ...): izmjenična sklopka
- U industriji (najviše u komandnim pultovima)
 - ručno upravljanje i signaliziranje procesa
 - uklapanje i isklapanje pomoćnih i mjernih strujnih krugova (rasvjeta, utičnice ...)

Sklopka

| tip | I_n [A] | šifra | U_n [V] | br. polova | kategorija upotrebe | težina [g] | pakiranje [kom] |
|--------|--------------|-----------|--------------|------------|------------------------|---------------|--------------------|
| SG 116 | 16 | 760111107 | 230 | 1 | AC-22A | 62 | 10 |
| SG 216 | 16 | 760121104 | 400 | 2 | AC-22A | 79 | 10 |
| SG 316 | 16 | 760131101 | 400 | 3 | AC-22A | 86 | 10 |
| SG 416 | 16 | 760141108 | 400 | 4 | AC-22A | 92 | 10 |
| SG 125 | 25 | 760112108 | 230 | 1 | AC-22A | 62 | 10 |
| SG 225 | 25 | 760122105 | 400 | 2 | AC-22A | 79 | 10 |
| SG 325 | 25 | 760132102 | 400 | 3 | AC-22A | 86 | 10 |
| SG 425 | 25 | 760142109 | 400 | 4 | AC-22A | 92 | 10 |



Sklopka s kontrolnim svjetlom

| tip | I_n [A] | šifra | U_n [V] | br. polova | kategorija upotrebe | težina [g] | pakiranje [kom] |
|---------|--------------|-----------|--------------|------------|------------------------|---------------|--------------------|
| SLG 116 | 16 | 760211100 | 230 | 1 | AC-22A | 73 | 10 |
| SLG 216 | 16 | 760221107 | 400 | 2 | AC-22A | 85 | 10 |
| SLG 316 | 16 | 760231104 | 400 | 3 | AC-22A | 89 | 10 |
| SLG 125 | 25 | 760212101 | 230 | 1 | AC-22A | 73 | 10 |
| SLG 225 | 25 | 760222108 | 400 | 2 | AC-22A | 85 | 10 |
| SLG 325 | 25 | 760232105 | 400 | 3 | AC-22A | 89 | 10 |



**Izmjenična sklopka**

| tip | I_n [A] | šifra | U_n [V] | br. polova | kategorija upotrebe | težina [g] | pakiranje [kom] |
|---------|--------------|-----------|--------------|------------|------------------------|---------------|--------------------|
| ISG 116 | 16 | 760311103 | 230 | 1 | AC-22A | 65 | 10 |
| ISG 216 | 16 | 760321100 | 400 | 2 | AC-22A | 79 | 10 |
| ISG 125 | 25 | 760312104 | 230 | 1 | AC-22A | 65 | 10 |
| ISG 225 | 25 | 760322101 | 400 | 2 | AC-22A | 79 | 10 |

**Grupna sklopka**

| tip | I_n [A] | šifra | U_n [V] | br. polova | kategorija upotrebe | težina [g] | pakiranje [kom] |
|---------|--------------|-----------|--------------|------------|------------------------|---------------|--------------------|
| SSG 116 | 16 | 760611102 | 230 | 1 | AC-22A | 74 | 10 |
| SSG 216 | 16 | 760621109 | 400 | 2 | AC-22A | 79 | 10 |
| SSG 125 | 25 | 760612103 | 230 | 1 | AC-22A | 74 | 10 |
| SSG 225 | 25 | 760622100 | 400 | 2 | AC-22A | 79 | 10 |

**Tipkalo**

| tip | I_n [A] | šifra | U_n [V] | br. polova | kategorija upotrebe | težina [g] | pakiranje [kom] |
|--------|--------------|-----------|--------------|------------|------------------------|---------------|--------------------|
| TG 216 | 16 | 764904101 | 230 | 2 | AC-11 | 81 | 10 |

**Tipkalo s kontrolnim svjetlom**

| tip | I_n [A] | šifra | U_n [V] | br. polova | kategorija upotrebe | težina [g] | pakiranje [kom] |
|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------------------|---------------|--------------------|
| TLG216 crvena | 16 | 760412107 | 230 | 2 | AC-11 | 86 | 10 |
| TLG216 žuta | 16 | 760413108 | 230 | 2 | AC-11 | 86 | 10 |
| TLG216 zelena | 16 | 760414109 | 230 | 2 | AC-11 | 86 | 10 |
| TLG216 bijela | 16 | 760411106 | 230 | 2 | AC-11 | 86 | 10 |

Ugradni aparati EVESYS

Signalno svjetlo LG1

| tip | I_n [A] | šifra | U_n [V] | U_{izg} [W] | br. polova | težina [g] | pakiranje [kom] |
|------------|--------------|-----------|--------------|------------------|------------|---------------|--------------------|
| LG1 crvena | 2 | 760512100 | 230 | 1 | 72 | 10 | |
| LG1 žuta | 2 | 760513101 | 230 | 1 | 72 | 10 | |
| LG1 zelena | 2 | 760514102 | 230 | 1 | 72 | 10 | |
| LG1 bijela | 2 | 760511109 | 230 | 1 | 72 | 10 | |


Tipka TLG

| tip | šifra | težina [g] | pakiranje [kom] |
|------------|-----------|---------------|--------------------|
| TLG crvena | 763712109 | 7 | 5 |
| TLG žuta | 763709109 | 7 | 5 |
| TLG zelena | 763708108 | 7 | 5 |
| TLG bijela | 763701101 | 7 | 5 |



Za upotrebu s tipkalom s kontrolnim svjetlom i signalnim svjetlom.

Modularni indikatori SON H

| tip | šifra | težina [g] | pakiranje [kom] |
|----------|-----------|---------------|--------------------|
| SON H-1R | 002471550 | 40 | 1/400 |
| SON H-1G | 002471551 | 40 | 1/400 |
| SON H-3R | 002471552 | 48 | 1/400 |
| SON H-3K | 002471553 | 48 | 1/400 |


Zvono/zujalica

| tip | šifra | U_n [V] | težina [g] | pakiranje [kom] |
|-----------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| Zvono ZE 220 | 002412001 | 230 | 70 | 12/108 |
| Zvono ZE 8 | 002412002 | 8 | 70 | 12/108 |
| Zujalica BE 220 | 002413001 | 230 | 54 | 12/108 |
| Zujalica BE 8 | 002413002 | 8 | 54 | 12/108 |

Upotreba:

Za zvučnu signalizaciju u stambenim razdjelnicima, upravljačkim pultovima i slično.
Standardi:
CEE 15, DIN 43880


Transformator za zvonce

| tip | I_n [A] | šifra | P_n [VA] | U_{1n} [V] | U_{2n} [V] | težina [g] | pakiranje [kom] |
|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Zt 8/8 | 1 | 002411005 | 8 | 230 | 4, 6, 8 | 620 | 1/36 |
| Zt 8/12 | 0,63 | 002411006 | 8 | 230 | 6, 8, 12 | 600 | 1/36 |
| Zt 8/8 - 2M | 1 | 002411010 | 8 | 230 | 8 | 314 | 1/54 |
| Zt 8/12 - 2M | 0,63 | 002411011 | 8 | 230 | 12 | 312 | 1/54 |

Upotreba:

za pogon zvonaca, gongova, zujalica i drugih aparata. Jednofazni zaštitno izolirani transformator sa odvojenim primarnim i sekundarnim namotom zaštićen je od trajnog kratkog spoja.

Standardi: IEC 61558, EB 60742

